Was tun, wenn der Drucker nicht mehr beidseitig druckt?

Anmerkung: Folgende Beschreibung bezieht sich auf das Betriebssystem Windows XP. Sollten Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, kann der Pfad der Einstellungsmöglichkeiten abweichen.

Unter Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Drucker und Faxgeräte muss folgender Drucker aufgeführt sein:

HP LaserJet 4250 PCL 6 Duplex



Abbildung 1: Drucker und Faxgeräte

Nachdem dies geprüft wurde, bitte mit der *rechten Maustaste* auf den oben genannten Drucker klicken. Somit öffnet sich folgendes *Untermenü*:



Abbildung 2: Rechtsklick auf Drucker HP LaserJet 4250 PCL 6 Duplex

zu a) Widmen wir uns zuerst den Druckereinstellungen. Dort sollte im Reiter *Druckerverknüpfungen* folgendes hinterlegt sein:

💩 Druckeinstellungen für HP LaserJet 4250 PCL 6 Duplex							
Erweiterte Optionen	Druckverknüpfungen	Papier/Qualität	Effekte	Fertigstellung Dienst	e		
Eine Druckverknüpfung ist eine Sammlung gespeicherter Druckeinstellungen, die mit einem einzelnen Klick angewendet werden können.							
Verknüpfungen zum Drucken:							
Allgem	eines normales Drucken				5		
	elseitiger (Duplex-) Druck		P 4	apierquelle: Automatisch auswählen	~	1	
Werks	einstellungen		H M	eftung: Keine	~		
			Р	apierformate:	210 × 297 mm		
			4	\4	*		
			A	usrichtung:			
			Ŀ	lochformat	*		
			В	eidseitiger Druck:			
			J	a, umdrehen	~		
						•	

Abbildung 3: Druckereinstellungen - Druckerverknüpfungen

und unter Fertigstellung im Kästchen 'beidseitiger Druck' ein Häkchen gesetzt sein:

Druckeinstellungen für HP LaserJet 4250 PCL 6 Duplex						
Erweiterte Optionen Druckverknüpfungen Papier/Qualität E	ffekte Fertigstellung Dienste					
Dokumentoptionen Richtige Reihenfolge für hinteres Ausgabefach Beidseitiger Druck						
Seiten nach oben spiegeln Broschürenlavout:	- <u>+</u> ===== = ;					
Aus						

Abbildung 4: Druckereinstellungen - Fertigstellung

zu b) Prüfen Sie danach bitte noch, ob bei *Eigenschaften* (s. Abbildung 2) unter dem Reiter *Geräteeinstellungen*, ob auch das Modul für den Duplexdruck <u>installiert</u> ist. Sollte an dieser Stelle 'nicht installiert' stehen, klicken Sie bitte auf 'nicht installiert', um das Modul zu installieren.



Abbildung 5: Eigenschaften - Geräteeinstellungen